## Uber Eats プリンター設定方法

2020/03/22

スターマーケティングジャパン株式会社

【対象プリンター】 mC-Print3(MCP31LB)、TSP650IIBI(TSP654IIBI)、TSP100IIIBI(TSP143IIIBI)、SM-L200 【対象 OS】 Android ※Uber Eats のアプリバージョンや Android 端末の種類によってプリンターの設定方法が異なる可能性があります。 ご不明な点がござましたら、以下窓口よりお問い合わせいただけますようお願いいたします。 小型プリンター技術サポートに関するお問い合わせ : <u>https://www.star-m.jp/contact/inquiry03-2.html</u>

- 1、プリンターの電源を入れます。
- 2、TSP650IIBI(TSP654IIBI)の場合のみ: プリンター背面の PAIR ボタンを5 秒以上長押しし、背面の LED が「緑色点滅」状態に変わったら離してください。 ※この状態になっていないと Bluetooth ペアリングができません。LED が点滅し始めてから 60 秒間がペアリング可能な状態です。
- 3、Uber Eats を利用する Android タブレットの「設定」の「Bluetooth」をオンにして、 「新しいデバイスとペア設定する」をタップします。



			$\downarrow$	
設定				湪 💎 64% ∎ 午後8:16
¢	今すぐ同期			
Ŧ	Wi-Fi タップしてWi-Fiを設定			•
*	Bluetooth タップしてデバイスに接続			•
0	モバイルネットワーク			
•	位置情報			
Ð	ディスプレイの明るさ			
$\Diamond$	スクリーンの自動回転			
۲	言語選択			
		$\bigtriangledown$	0	0
			$\downarrow$	
Blue	etooth			℁ ▽ 24% 畫 午後3:07
	開く			•
	他の端末には「Lenovo TAB4 8」と	して表示されます		
	ペア設定したデバイス			
ē	STAR L200-01640			≎
+	新しいデバイスとペア設定する			
	端末名 Lenovo TAB4 8			
	受信済みファイル			
i	タブレットの Bluetooth アドレス:	84:B8:B8:84:A7:32		
		$\triangleleft$	0	0

4、表示されたプリンター名をタップし、「ペア設定する」をタップしてペアリングします。

プリンター名は以下のとおり表示されます。

- •MCP31LB : [mC-Print3-xxxxx]
- •TSP650IIBI(TSP654IIBI) : [Star Micronics]
- ·TSP100IIIBI(TSP143IIIBI) : 「TSP100-xxxxx」

•SM-L200

: [STAR L200-xxxxx]

※SM-L200 は PIN コードの入力を求められるので、1234(デフォルト設定)を入力します。

					* 🛇	62% 📓 午後7:21
←	新しいデバイスとペア設定	2				
	他の端末には「Lenovo TAB4 8」とし	て表示されます				
	使用可能なデバイス					0
ē	Star Micronics					
(j)	タブレットの Bluetooth アドレス: 84:B8:B8:84:A7:32					
		$\triangleleft$	0			0







5、Uber Eats のアプリを起動し、画面左上の三本線をタップします。



6、「設定」をタップします。



7、「領収書の印刷」をタップします。

設定			* 🗣 66%	午後7:44 <b>X</b>
	注文を状況別に表示 レストランの注文を管理できま す。注文の振り分けや、多くの 注文に対応する場合に便利で す。		<b>すべての注文を表示</b> 現在の注文をスクロール形式で 一括表示します。Uber Eats の注 文を素早く把握するのに最適で す。	
店舗情報				>
領収書の印刷				>
ログアウト			30.6.1	0001
	$\bigtriangledown$	0		0

8、「領収書の印刷」をオンにし、「接続されているプリンター」のドロップダウンメニューから、プリンターを選択します。



9、「テスト印刷」をタップして、接続確認を行います。

※機種によって「テスト印刷」が文字化けすることや、文字が印刷されずプリンターから動作音がするのみの場合がご ざいますが、プリンターが反応をしていれば設定完了です。



## プリンターの使用中に印刷出来なくなったときの対処方法

1、 Uber Eats プリンター設定方法 の手順5から手順9を行ってください。

- 2、それでも印刷出来ない場合は、タブレット端末とプリンターの再起動をお試しください。
  - (1) プリンターの電源を切り、再度電源を入れます。
  - (2) タブレットの電源ボタンを3秒程度長押しします。
  - (3)「再起動」を選択して、タブレットが再起動されるまで待ちます。
  - (4) Uber Eats プリンター設定方法 の手順5から手順9を行ってください。
- 3、それでも印刷出来ない場合は、Bluetooth 設定を削除し、再接続を実施してください。
  - (1)タブレットの「設定」→「Bluetooth」を開きます。
  - (2)「ペア設定したデバイス」もしくは「以前接続されていたデバイス」の項目から、

接続中のプリンターを選択し、Bluetooth 設定を削除します。

				∦ ♥ 65% ∎ 午後8:13
Blue	tooth			
	開く			
	他の端末には「Lenovo TAB4 8」	として表示されます		
	ペア設定したデバイス			
ē	Star Micronics			\$
+	新しいデバイスとペア設定す	3		
	端末名 Lenovo TAB4 8			
	受信済みファイル			
i	タブレットの Bluetooth アドレス	: 84:B8:B8:84:A7:32	2	
		$\triangleleft$	0	0

※タブレットの機種によっては、「以前接続されていたデバイス」という表示になっていることがございます。

÷	接続済みのデバイス	م
+	新しいデバイスとペア設定する	
-	以前接続されていたデバイス STAR L200-02387 さべて 志元	8



4、削除が完了したら、再度【Uber Eats プリンター設定方法】からプリンター設定を行ってください。

以上となります。

 $\downarrow$